



Nova adição para a família AD. Herdeiro das vantagens da série, e total compatibilidade com o Sistema de Radio Godox. Extremamente pequeno (120x76x76mm) e leve (524g com bateria), acompanha com volume mínimo a equipe de fotografia até as mais difíceis locações.



VERSATILIDADE EXPANDIDA

Cabeça magnética redonda, compatível com vários acessórios e modificadores, alcançando todos os efeitos desejados. Temperatura de cor 5800+/- 200K

Pode ser usado com o Kit AK-R1, ou ainda adicionado ao adaptador S2 pode ser usado com acessórios montagem Bowens



A LIBERDADE DO WIRELESS

Projetado com o sistema Godox 2.4G de radio transmissão, o AD100PRO pode ser conectado com as melhores câmeras pelo sistema de radio TTL com o X2, ou XPRO



BATERIA DE ALTA CAPACIDADE

BATERIA 2600mAh, PERMITE AUTONOMIA DE ATÉ 360 DISPAROS EM CAPACIDADE TOTAL.

O QUE VEM NA EMBALAGEM?



01 AD100PRO – 01 CARREGADOR – 01 BATERIA – 01 CABO USB – 01 BOLSA – 01 ADAPTADOR AD-E2

ESPECIFICAÇÕES

MODELO	AD100PRO
MODO WIRELES DA UNIDADE RECEPTORA	RADIO TRANSMISSOR SISTEMA X GODOX
MODO FLASH	WIRELESS DESLIGADO UNIDADE DE RECEPTOR POR RADIO TRANSMISSÃO
COMPATIBILIDADE	NIKON, CANON EOS, SONY (SISTEMA X DEDICADO)
POTENCIA DE SAÍDA	9 NÍVEIS: 1/256~1/1
FLASH STROBO	SIM (ATÉ 90 DISPAROS, 99Hz)
MODO SINC	SINCRONISMO DE ALTA VELOCIDADE (ATÉ 1/8000 SEGS)
FLASH DELAY	SINCRONISMO 1ª E 2ª CORTINA, 0.01~30SEGS
SONORO	SIM
LAMPADA MODELADORA	1.8W – INTENSIDADE EM 10 NIVEIS
RECEPTOR OPTICO	S1/S2
FLASH WIRELESS (TRANSMISSÃO 2.4G)	
FUNÇÃO FLASH WIRELESS	RECEPTOR, OFF
GRUPOS RECEPTORES CONTROLAVEIS	5 (A,B,C,D E)
ALCANCE DE TRANSMISSÃO	100m
CANAIS	32 (1~32)
ID	01~99
ENERGIA	BATERIA LITIO (7.2V/2600mAh – COMPATIVEL COM V1)
TEMPO DE RECICLAGEM	APROX. 0.01-1.5SEGS
INDICADOR DE BATERIA	SIM

Godox

